

DESi

- Desi alarmlı kilit ve ürün kısa tanıtımı.

Desi DAK, çelik kapılar için üretilmiş gömme alarm sistemidir. Mevcut mono blok kilit sisteminizi sökerek, Desi alarmlı kilit sistemini takarak kapınızı düşük maliyetli şekilde koruyabilirsiniz. Montajı ve kurulumu oldukça basittir. 105 desibel siren sesi ile olası alarm durumlarında ciddi bir caydırıcılık sağlar.

- Alarmı devreye nasıl alırım? Nasıl devre dışı bırakabilirim?

Anahtarınız veya kapı üzerinde bulunan tutamakla kilidi 3 tur kilitlediğinizde alarmınız uzun bir uyarı tonuyla devreye girer. Anahtar veya tutamakla kilidi 1 tur açtığınızda 4 kısa uyarı tonu ile devre dışı kalır.

- 3 tur kilitlememe rağmen alarmdan devreye girdiğine dair uzun uyarı sesi duyulmuyor.

Eğer kapınız kapalı değil veya kapı karşılığında bulunan mıknatıs doğru yerleştirilmediyse, alarmınız tek, çift, üçlü uyarı tonları vermeye başlar. Yaklaşık 30 saniye içerisinde uzun bir uyarı tonu ile devreye girer.

Kapı karşılığında bulunan mıknatısın kilit dilinin hemen üzerinde yer alması gerekir.

- Hassasiyet ayarını yapamıyorum.

Hassasiyet ayarını yapabilmeniz için kapınızın açık yani kapı karşılığında bulunan mıknatıstan uzak olması gerekir. Kapınız açıkken kilidi 3 tur kilitlediğiniz zaman, sırasıyla tek, çift, üçlü uyarı sesi vermeye başlar. Tek ses darbelere aşırı hassas anlamına gelir, çift ses orta seviye, üçlü ses düşük seviye hassasiyettir.

Hassasiyet seviyenizi temsil eden uyarı sesini duyunca kilidinizi bir tur açınız. Sıralı ve melodik bir ses tonu ile ayarınız kayıt edilmiş olacaktır.

- Ses seviye ayarını yapamıyorum.

Darbe hassasiyet ayarından sonra, 5 saniye içerisinde kilidi tekrar tam kilitlerseniz, birer saniye ara ile düşük ve yüksek uyarı tonları duyabilirsiniz. Seviyesini istediğiniz uyarı tonunu duyunca kilidi bir tur açmanız ayarları kayıt etmesi için yeterlidir.

- Pilleri nasıl değiştirebilirim?

Kapınız açıkken, DAK üzerinde bulunan pil socketinin vidasını gevşetin ve pil yuvasını kendinize çekin. 2 adet AA tip 1.5v yeni pilleri takın ve pil yuvasını yerine itin, vidayı sıkın. Eski piller ile yeni pilleri bir arada kullanmayın, değişen akım seviyeleri sebebiyle alarmınızda sorun yaşayabilirsiniz.